## .aserliner

## MultiMeter XP






Das professionelle Multimeter ermöglicht schnelle und präzise Messungen in den Bereichen Spannung, Strom, Widerstand, Kapazität, Frequenz, Tastverhältnis und Kontakttemperatur. Über den Dioden-Test kann eine Funktions- und Polaritätsbestimmung durchgeführt werden. Der automatische Durchgangstester informiert den Nutzer mit einem akustischen Signal. Mit der Digital Connection-Schnittstelle können die Messwerte auf ein Smartphone übertragen und gut dokumentiert werden. Das Gerät verfügt über ein ergonomisches, schlagfestes Gehäuse und eine integrierte Taschenlampe zur Beleuchtung des Prüfbereiches.

- Exakte und schnelle Messung von Spannung, Strom, Widerstand, Kapazität, Frequenz und Tastverhältnis
- Einfache Funktions- und Polaritätsbestimmung per Dioden-Test
- Automatischer Durchgangstester mit akustischem Signalton
- Einfache Übertragung von Messdaten über Digital Connection-Schnittstelle auf das Handy
- Automatische Bereichsumschaltung und manuelle Bereichsvorwahl

TECHNISCHE DATEN	
MESSGRÖSSE	Gleich-/Wechselstrom Gleich-/Wechselspannung Widerstand Kapazität Frequenz Temperatur
FUNKTIONEN	automatischer Messbereich Vergleichsmessung MAX MIN AVG HOLD automatische Abschaltung Spitzenwertfunktion Spannung (Peak)
SPANNUNG AC	Bereich / Auflösung / Genauigkeit*: 6,000 / 1 mV / ± (1,0% + 5) 60,00 / 10 mV / ± (1,0% + 5) 600,0 / 0,1 V / ± (1,0% + 5)
	1000V / 1V / ± (1,2% + 5) Bandbreite: 50 1000 Hz
SPANNUNG DC	Bandbreite:































\* ± Genauigkeit = [(% vom Messwert (rdg)) + (Anzahl der niederwertigsten Stellen (digit))]

MultiMeter XP **ARTIKEL-NR.** 083.037A

**EAN-CODE** 4021563699407

**VE** 1